EasyMP er et program som gir deg muligheten til å sende bilde trådløst fra maskinen din til projektorer rundt på skolen. Denne veiledningen vil lede deg gjennom alt du trenger å vite om programmet, fra installasjon til bruk.

Installere programmet	1
Åpne programmet	5
Angi oppstartsinnstillinger	6
Legge til projektorer	10
Verktøylinjen	14
Profiler	14
Lage profiler	14
Laste inn profiler	16
Overskrive profiler	17
Fjerne projektorer fra en profil	19

Installere programmet

- 1. Gå til <u>denne linken her.</u>
- 2. Trykk på *Download* knappen som vist på bildet under.



This file is compatible with Windows 10 32/64-bit, Windows 8.1 32/64-bit, Windows 8 32/64-bit, Windows 7 32/64-bit, Windows Vista 32-bit and Windows XP 32-bit.



3.

4. Trykk Ja på sprettoppvinduet som kommer opp på skjermen.



 WinZip Self-Extractor
 X

 EasyMP Network Projection v.2.86
 This file contains EasyMP Network Projection v.2.86 for Windows XP-32/Vista-32/7-32 & 64/8.x-32 & 64.

 * Note: This file is self-extracting and will automatically start the installation process. *

6. Velg språket du ønsker og trykk Neste.

– 🗆 X

Velg installasjonsspråk

Velg språket for installasjonen fra alternativene nedenfor.

	_
Japansk Katalansk Kinesisk (forenklet) Koreansk Koraatisk Malaysisk Nederlandsk Noorsk	
Hebraisk Indonesisk Italiensk	

7. Klikk på *Neste* i det nye vinduet som åpnes.

Oppsett for EasyMP Network Projection			
	Velkommen til InstallShield Wizard for EasyMP Network Projection		
	InstallShield(R) Wizard vil installere EasyMP Network Projection på datamaskinen. Fortsett ved å velge Neste.		
	< Tilbake Neste > Avbryt		

8. Trykk *Ja* for å godta lisensavtalen.

9.

Oppsett for EasyMP Network Projection

Les lisensavtalen nedenfor nøye. Du må godta denne avtalen før du kan fortsette oppsettet	
SEIKO EPSON CORPORATION LISENSAVTALE FOR PROGRAMVARE	^
VIKTIG! LES NØYE GJENNOM DENNE LISENSAVTALEN FOR PROGRAMVARE. Programvareproduktet, skriftmateriale, skrifttyper og/eller data, inkludert eventuelt forklarende skriftlig materiale som følger med ("programvaren"), skal bare installeres eller brukes av lisenstakeren ("deg") under den forutsetning at du sier deg enig med SEIKO EPSON CORPORATION ("EPSON") i vilkårene som er angitt i denne avtalen. Ved å installere eller bruke programvaren godtar du alle betingelsene og vilkårene i denne sutalen. Du har lese denne autalen prove far du installerer eller bruker programvaren. Huis	*
Godtar du alle punktene i lisensavtalen? Hvis du velger [Nei], avbrytes oppsettet. Du må godta denne avtalen for å installere EasyMP Network Projection.	
< Tilbake Ja Nei	
ykk <i>Neste</i> for å starte installasjonen.	
ppsett for EasyMP Network Projection	
Vela målplassering	
Velg mappe hvor installasjonsprogrammet skal installere filene.	
Velg mappe hvor installasjonsprogrammet skal installere filene. Installasjonsprogrammet vil installere EasyMP Network Projection i følgende mappe.	iteen .
Velg mappe hvor installasjonsprogrammet skal installere filene. Installasjonsprogrammet vil installere EasyMP Network Projection i følgende mappe. Hvis du vil installere i denne mappen, klikker du Neste. Hvis du vil installere i en annen mappe, klikker du Bla gjennom og velger en annen mappe.	
Velg mappe hvor installasjonsprogrammet skal installere filene. Installasjonsprogrammet vil installere EasyMP Network Projection i følgende mappe. Hvis du vil installere i denne mappen, klikker du Neste. Hvis du vil installere i en annen mappe, klikker du Bla gjennom og velger en annen mappe. Målmappe C:\\EasyMP Network Projection V2	
Velg mappe hvor installasjonsprogrammet skal installere filene. Installasjonsprogrammet vil installere EasyMP Network Projection i følgende mappe. Hvis du vil installere i denne mappen, klikker du Neste. Hvis du vil installere i en annen mappe, klikker du Bla gjennom og velger en annen mappe. Målmappe C:\\EasyMP Network Projection V2 Bla gjennom.	

 \times

10. Når installasjonen er ferdig, trykker du på *Fullfør* så vil installasjonsprogrammet lukke seg. Oppsett for EasyMP Network Projection

InstallShield Wizard er ferdig Installasjonsprogrammet er ferdig med å installere EasyMP Network Projection på datamaskinen.
< Tilbake Fullfør Avbryt

Åpne programmet

1. Trykk på startknappen nederst i venstre hjørne.



2. Bla ned til *E* og klikk på mappen som heter *EPSON Projector*.

E		
	EaseUS ~ Ny	8
4	Elements Cloud	
	E-post	
	EPSON Projector ~ Ny	
x	Excel	
F		

3. Start EasyMP ved å klikke på programmet som vist under.



Angi oppstartsinnstillinger

- 1. <u>Åpne EasyMP.</u>
- 2. Fyll inn sprettoppvinduet slik som vist på bildene under.

EasyMP Network Projection Ver.2.86	\times
Velg tilkoblingsmodus.	
 Modus for rask tilkobling Modus for avansert tilkobling 	
 Angi valgt tilkoblingsmodus som standardmodus for fremtidige tilkoblinger. (Ikke vis dette vinduet på nytt.) 	

EasyMP Network Projection Ver.2.86	Х
Velg tilkoblingsmodus.	
Modus for rask tilkobling Modus for support tilkobling	
Angi valgt tilkoblingsmodus som standardmodus for fremtidige tilkoblinger. (Ikke vis dette vinduet på nytt.)	
OK Avbryt	
EasyMP Network Projection Ver.2.86	×
Velg tilkoblingsmodus.	
O Modus for rask tilkobling	
Modus for avansert tilkobling	
 Angi valgt tilkoblingsmodus som standardmodus for fremtidige tilkoblinger. (Ikke vis dette vinduet på nytt.) OK Avbryt 	

3. Klikk Ja på det nye vinduet som kommer opp.

EasyMP Network Projection Ver.2.86	\sim			
Kan ikke søke etter projektorer på grunn av brannmur. Vil du deaktivere brannmuren? Hvis brannmuren er deaktivert, vil programmet bli lagt til på unntakslisten til Windows-brannmuren. Du kan manuelt fjerne programmet som ble lagt til, ved hjelp av Windows-brannmuren.				
JaNei				

4. Trykk Ja på det vinduet som er avbildet under.



5. Klikk OK på vinduet som er vist under.

🐖 Ea	asyMP Network Pr	ojection Ver.2.86 - Avan	sert tilkobling -				\times
Auto	Automatisk søk	Manuelt søk	Profil 🔻				
Velg	g projektor, og koble	den til.					
	Status	Projektornavn	IP-adresse				
		EasyMP Network Proje	ction Ver.2.86	×			
		Ingen proje Trykk Feils	ektor ble funnet. øking, og prøv løsningen	.(MD0000B)			
		ОК	Feilsøking				
			Lagre i profilen		Tøm i	iste	
[] [Deaktiver tilkoblingst	orudd					
E	Bruk flere skjermer				Angi alter	nativer	
	Feilsøking				Koble	e til	

6. Klikk på *Angi alternativer* som vist på bildet under.

Я Е	🖌 EasyMP Network Projection Ver.2.86 - Avansert tilkobling - 🛛 🗌 🗙					
) Aut	Automatisk søk	Manuelt søk	Profil 🔻			
Vel	lg projektor, og koble de	en til.				
	Status	Projektornavn	IP-adresse			
			Lagre i profilen	Tam liste		
	Deaktiver tilkoblingsbru	dd.	Logio i pionori			
	Pruk flora skiermer					
	DTUK TIELE SKJEITTIEL			Angi alternativer		
	Feilsøking Koble til					

7. Velg Angi søkemetode etter oppstart.

Angi alternativer	\times				
Generelle innstillinger Juster ytelse Lyden					
Bruk hele skjermen til filmoverføring					
Vis vinduet for valg av tilkoblingsmodus ved oppstart					
Gir jevne bevegelser for musepekeren.					
Bruk Easy Interactive Tools					
Bruk interaktiv penn					
Søkemetode ved oppstart Automatisk søk ved oppstart					
O Angi søkemetode etter oppstart					
○ Søk med siste nettverkskonfigurasjon					
Innstillingsfiler for passfrase til trådløst nettverk					
Rediger Slett alle					
Rediger profil Bytt lokalnett					
Bruk standard OK Avbry	t				

8. klikk OK for å lagre innstillingene.

Legge til projektorer

1. Skru på projektoren som vanlig.

2. Trykk på knappen nederst til venstre som vist under.



3. Klikk på *Manuelt søk* inne i EasyMP som vist under.

🐖 EasyMP Network Projection Ver.2.86 - Avansert tilkobling - 🛛 🛛 🗙						
Aut	Automatisk søk Manuelt søk					
Vel	g projektor, og koble d	en til.				
	Status	Projektornavn 🔺	IP-adresse			
			Lagre i profilen	Tøm liste		
	Deaktiver tilkoblingsbrudd					
[Bruk flere skjermer Angi alternativer					
	Feilsøking Koble til					



Finn IP-

adressen til projektoren ved å se på tallene som er vist på projektoren, se eksempel under.5. Skriv IP-adressen du fant i forrige steg, inn i boksen på EasyMP.

		•
Manuelt søk		×
Skriv inn proiektorens IP	-adresse eller navn.	
eran ant projemenene n		
010.200.126.204		
	OK	Avbryt

6. Klikk OK slik som vist på illustrasjonen under.

4.

Manuelt søk		×
Skriv inn projektorens IP-a	adresse eller navn.	
010.200.126.204		
010.200.120.20 1		
	OK	Avbryt

7. Gjenta steg 1-6 for hver projektor du vil legge til. Projektorer du legger til vil komme opp i listen slik som vist på eksempelbildet under.

🐖 EasyMP Network Proj	🚰 EasyMP Network Projection Ver.2.86 - Avansert tilkobling - 🛛 🛛 🗙						
Automatisk søk 💭 Manuelt søk 📄 Profil 🔹							
: Velg projektor, og koble de	en til.						
Status	Projektornavn 🔺	IP-adresse					
🗌 💷 Hvilemodus	Image:						
🗌 💷 Hvilemodus	BRPRO-A1021	10.20	0.126.210				
🗌 💷 Hvilemodus	BRPRO-A2015	10.20	0.126.204				
	і Г		-				
Dooktiyas tilkahlinaahsu		Lagre i profilen	l øm liste				
Bruk flere skiermer	00						
			Angi alternativer				
Feilsøking			Koble til				
Når du er ferdig å le	age til klikker d	u nå de du vil koble til	og trykker Kohle til				
EasyMP Network Proje	ection Ver.2.86 - Avar	nsert tilkobling -	– 🗆 X				
Automatisk søk	Manuelt søk	≡ Profil ▼					
Velg projektor, og koble de	n til.						
Status	Projektornavn 🔺	IP-adresse					
Milemodus 🖸	BRPRO-A3006	10.200	0.126.168				
🗹 💷 Hvilemodus	✓ Image: Wilemodus BRPR0-A1021 10.200.126.210						
✓ 💽 Hvilemodus BRPRO-A2015 10.200.126.204							
		Lagre i profilen	Tøm liste				

8.

Lagre i profilen Tøm liste
Deaktiver tilkoblingsbrudd
Bruk flere skjermer Angi alternativer
Feilsøking Koble til

Verktøylinjen



- 1. **Stopp visning**. Dette vil gjøre projektorskjermen svart, og bildet vil ikke vise lenger.
- 2. **Start visning**. Etter å ha stoppet eller satt visningen på pause, trykker du på denne igjen for å starte visningen igjen.
- 3. **Sett visning på pause**. Dette vil fryse skjermen til å kun vise det som var på den når du satte på pause.
- 4. **Presentasjonsmodus**. Når presentasjonsmodus er skrudd på, vil skjermen gå i svart når noe annet enn en PowerPoint-presentasjon blir vist.
- 5. **Film modus**. Film modus lar deg laste opp en film til projektoren slik at den kan spilles av jevnere enn å bare spille av på vanlig måte.
- 6. **Koble fra**. Dette vil koble deg fra projektoren, og du vil bli returnert til EasyMP.

Profiler

Profiler gir deg muligheten til å lagre projektorer, slik at du slipper og legge til de samme hver gang du skal koble til dem. Dette gjør du på følgende måte:

Lage profiler

1. Legg til de projektorene du vil lagre.

ranac på Eagre i projnen	som tist på snäet						
😹 EasyMP Network Projection Ver.2.86 - Avansert tilkobling - 🛛 🛛 🗙							
Automatisk søk Manuelt søk Profil 👻							
Velg projektor, og koble de	n til.						
Status	Projektornavn	IP-adresse					
🔲 🥐 Ikke funnet.		10.20	0.126.204				
🔲 🥐 Ikke funnet.		10.20	0.126.168				
		Lagre i profilen	Tøm liste				
Deaktiver tilkoblingsbrudd							
Bruk flere skjermer Angi alternativer							
Feilsøking			Koble til				

2. Klikk på Lagre i profilen som vist på bildet under.

3. Skriv inn navnet du vil at profilen skal ha.

Lagre i profilen		×
Skriv inn profilm	navn.	
Profilnavn	Profil navn	
	Legg til Avbryt	

4. Klikk på *Legg til* som avbildet nedenfor.

Lagre i profilen		×
Skriv inn profilr	navn.	
Profilnavn	Profil navn	
	Legg til Avbryt	

Laste i	nn pro	ofiler							
1.	1. Klikk på <i>Profil ø</i> verst i vinduet.								
	🐖 EasyMP Network Projection Ver.2.86 - Avansert tilkobling - 🛛 🛛 🗙								
	Automatisk søk 🔊 Manuelt søk 📄 Profil 🔹								
	Velg	projektor, og koble de	n til.						
		Status	Projektornavn	IP-adresse					
		🥐 Ikke funnet.		10.20	0.126.204				
		🥐 Ikke funnet.		10.20	0.126.168				
			[Lagre i profilen	Tøm liste				
	De	eaktiver tilkoblingsbruc	ld						
	Br	uk flere skjermer			Angi alternativer				
		Feilsøking			Koble til				

2.	Velg den	profilen	du vil	laste inn.
----	----------	----------	--------	------------

💒 EasyMP Network Projection Ver.2.86 - Avansert tilkobling - 🛛 🛛 🗙						
Automatisk søk	Manuelt søk	Profil 🔻				
Velg projektor, og koble den til. Profil navn						
Status	Projektornavn	IP-adresse				
🔲 🥐 Ikke funnet.		10.20	0.126.204			
🔲 🥐 Ikke funnet.		10.20	0.126.168			
		Lagre i profilen	Tøm liste			
Deaktiver tilkoblingsbrudd						
Bruk flere skjermer Angi alternativer						
Feilsøking Koble til						

Overskrive profiler

- 1. Last inn den profilen du vil overskrive.
- 2. Legg til de projektorene du vil legge til.

3.	Klikk	på	Lagre	i pro	filen	som	avbildet	under.
----	-------	----	-------	-------	-------	-----	----------	--------

📓 EasyMP Network Projection Ver.2.86 - Avansert tilkobling - 🛛 🛛 🗙						
Automatisk søk	Manuelt søk	Profil 👻 Profil navn				
Velg projektor, og koble der	n til.					
Status	Projektornavn	IP-adresse				
🔲 🕐 Ikke funnet.		10.20	0.126.204			
🔲 🥐 Ikke funnet.	Kke funnet. 10.200.126.168					
🔲 🥐 Ikke funnet.		10.20	0.126.185			
		Lagre i profilen	Tøm liste			
Deaktiver tilkoblingsbrudd						
Bruk flere skjermer Angi alternativer						
Feilsøking Koble til						

4. Klikk ja på sprettoppvinduet som kommer opp.

Lagre i profilen	winddet som kommer opp.	×
Vil du overskrive gjelde	nde profil?	
Profilnavn	Profil navn	
Ja	Nei Lagre som	

Fjerne projektorer fra en profil

EasyMP Network Pr	ojection Ver.2.86 - Av	ansert tilkobling -	- 🗆 X
Automatisk søk	Manuelt søk	Profil 🔻	
Velg projektor, og koble	e den til.		
Status	Projektornavn	IP-adresse	
		Lagre i profilen	Tøm liste
Deaktiver tilkoblingst	brudd		
Bruk flere skjermer			Angi alternativer
Feilsøking			Koble til

1. Klikk på Angi alternativer som markert under.

2. Klikk på *Rediger profil* som vist under.

Angi alternativer					×
Generelle innstillinger	Juster ytelse L	yden			
Bruk hele skjerm	ien til filmoverførin:	g			
Krypter kommuni	ikasjon				
Vis vinduet for v	alg av tilkoblingsm	nodus v	ed oppstart		
Gir jevne bevege	elser for musepeke	eren.			
🗹 Bruk Easy Intera	ictive Tools				
🗹 Bruk interaktiv p	enn				
Søkemetode ved op	opstart				
Angi søkemetodi	e etter oppstart				
⊖ Søk med siste ne	attverkskonfiguras	ijon			
Innstillingsfiler for pa	issfrase til trådløst	nettverl	k		
R	ediger		Slett alle		
Red	liger profil		Bytt lokalnett		
	Bru	ık stand	lard	OK	Avbryt

3. Velg den profilen du ønsker å slette projektorer fra.

Rediger profil

Profil		Informasjon	om valgt profil	
B Profil test F-i Maun			Projektornavn	IP-adresse
			BRPRU-A2015	10.200.126.204
			BRPRO-A1021	10.200.126.210
			BRPRO-A3006	10.200.126.168
Kopier	Slett			Slett
Gi nytt navn	Opprett mappe			
Eksporter	Importer			
			C	OK Avbryt

4. Velg den projektoren du vil slette, se eksempel under. Rediger profil

ς.	
- >	e
1	Л

 \times

Profil		Informasjon	om valgt profil	
⊡			Projektornavn 👻	IP-adresse
Feil Navn	Feil Navn		BRPRO-A3006	10.200.126.168
			BRPRO-A2015	10.200.126.204
			BRPRO-A1021	10.200.126.210
Kopier	Slett]		Slett
Gi nytt navn	Opprett mappe			
Eksporter	Importer]		
			C)K Avbryt

5. Trykk på *Slett* som vist under.

Rediger profil				
Profil		Informasjon	om valgt profil	
⊡ [] Profil [] test [] Feil Navn			Projektornavn 🔹	IP-adresse
			BRPRO-A3006	10.200.126.168
			BRPRO-A2015	10.200.126.204
			BRPRO-A1021	10.200.126.210
Kopier	Slett			Slett
Gi nytt navn	Opprett mappe			
Eksporter	Importer			
			(JK Avbryt

6. Klikk på *Ja* på vinduet som kommer opp for å fjerne projektoren fra profilen. Rediger profil

 \times

Profil		Informasjon	om valgt profil		
Profil			Projektornavn 🔹	IP-adresse	,
Feil Navn			BRPRO-A3006	1	0.200.126.168
			BRPRO-A2015	1	0.200.126.204
			BRPRO-A1021	1	0.200.126.210
	EasyMP Netwo	rk Projection du slette valgt	Ver.2.86 projektorinformasjor Ja Nei	× 17	
Kopier	Slett				Slett
Gi nytt navn	Opprett mappe				
Eksporter	Importer				
			0	К	Avbryt

7. Gjenta steg 4-6 for hver projektor du vil fjerne.

8.	Klikk <i>OK</i> for å lagre endringene du har gjort.	
	Rediger profil	

rofil		Informasjon	ı om valgt profil		
⊟[]] Profil []] test			Projektornavn	IP-adresse	
- 🛅 Feil Navn	Feil Navn		BRPRO-A2015	10.200.12	26.204
			BRPRO-A1021	10.200.12	26.210
<i></i>	01.11				01.0
Kopier	Slett				Slett
Gi nytt navn	Opprett mappe				
Eksporter	Importer				